

GAMA DE VIBRACIÓN


# ROCKET

## Convertidor electrónico integrado

El ROCKET es un convertidor electrónico integrado que alimenta un vibrador de alta frecuencia, listo para enchufar y funcionar.



- Peso del convertidor: 3.4kg
- Frecuencia de vibrado 12,000 v.p.m.
- Punta de goma reforzada opcional.
- Entrada voltaje/frecuencia estándar: 230v~50/60Hz (Opcionalmente disponible en 110v~50/60Hz, consultar disponibilidad)
- Arranque progresivo para evitar picos de corriente, evitando su deterioro
- Indicador LED externo bicolor para comunicar cualquier incidencia al usuario.
- Sistema PRCD opcional, que desconecta inmediatamente el equipo por fuga de 10mA para una mayor protección del usuario y del equipo



**+ Plug & Play**

Convertidor y aguja integrados en un equipo listo para su utilización.



**+ Mantenimiento cero**

No precisa repuestos. No genera residuos ni partes que necesiten mantenimiento periódico.



**+ Compacto y ligero**

Peso ligero y muy manejable, lo que permite su uso en lugares de difícil acceso.



**+ Seguro y fiable**

Carcasa hermética que lo protege contra agua y polvo (IP67). Protegido ante sobrecargas, sobretensión y cortocircuitos.



### Datos Técnicos

MODELO	Peso total (kg)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Entrada potencia (KW)	Rendimiento (m3/h)
ROCKET 230V-38	10	370	38	0,75	Hasta 20
ROCKET 230V-50	15	365	50	1,1	Hasta 30
ROCKET 230V-60	17	420	58	1,5	Hasta 35